

X-Core	APLICATII	NUMAR DE ZONE	TIP
PANOU DE COMANDA	rezidential	4, 6 sau 8	fix, racordare la curent

CARACTERISTICI

Numar de zone : 4, 6, 8

Tipul : fix

Montaj : interior sau exterior

Numar de programe independente : 3

Timpi de pornire pe program : 4

Durata maxima de functionare pe o zona : 4h

CARACTERISTICI FUNCTIONARE

Recuperarea usoara a memoriei Intarzierea udarii

Program test

Memorie non-volatila

Protectie automata la scurt-circuit

Ajustare procentuala sezoniera : globala sau automata

Intarzierea pornirii intre zone

Senzor programabil pe zone

Calculator pentru timpul total de functionare

DIMENSIUNI

Modelul pentru interior : 16.5cm H x 14.6cm L x 5cm l

Modelul pentru exterior : 22cm H x 17.8cm L x 9.5cm l

SPECIFICATII ELECTRICE

Intrare transformator : 230/240 V, 50/60Hz

Iesire transformator (24V) : 1A

Iesire zone (24V) : 0.56A

Iesire P/MV (24V) : 0.28A

Temperatura de functionare : -18°C pana la 66°C